

## Registračné zariadenie MIREL BB

### Typ **ARMBB**

ilustračný obrázok

Registračné zariadenie MIREL BB je zariadenie určené na zber a uloženie dát v systémoch MIREL.

ARMBB je prístroj v samostatnom puzdre, ktoré zabezpečuje jeho zvýšenú odolnosť pred mechanickým poškodením. Je určený pre montáž do rámu pomocou skrutiek.

Na prednom paneli má vyvedené komunikačné rozhranie, s 15 - pinovým konektorom typu DB, určené na vyčítavanie registrovaných údajov. Na pripojenie k systémom MIREL, slúži 25 – pinový konektor typu DB na zadnej strane registračného zariadenia.

Doplnkovou výbavou je prepojovací kábel ARMBBSK a pomocný nosič na uchytenie k rámu vozidla ARMBBL.



Rozmery Š x V x H: 130 x 45 x 168 mm

Napájacie napätie: 24 / 48 VDC

#### Modifikácie:

Pre nové aplikácie sa odporúča systém MIREL VZ1 so záznamovým modulom (viď. dokument 1157VZ1 VZ1 Katalógový list), alebo systém MIREL RM2 s funkciou registrácie (viď. dokument 1988RM2 RM2 Katalógový list).

#### Produkty neodporúčané do nových aplikácií:

| Označenie       | Nominálne napájacie napätie [VDC] | Softvérové vybavenie | Kapacita archívu [MB] | Nosič ARMBBL | Hmotnosť [kg] |
|-----------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| ARMBB.1.201A    | 24                                | 01                   | 16 000                | nie          | 0,75          |
| ARMBB.1.401A    | 48                                | 01                   | 16 000                | nie          | 0,75          |
| ARMBBSET.1.201A | 24                                | 01                   | 16 000                | ARMBBL.0.0   | 1,20          |
| ARMBBSET.1.401A | 48                                | 01                   | 16 000                | ARMBBL.0.0   | 1,20          |

#### Voliteľné príslušenstvo k štandardnej zostave:

| Označenie   | Popis                         |
|-------------|-------------------------------|
| ARMBBSK.0.1 | prepojovací kábel, dĺžka 1.0m |
| ARMBBSK.0.2 | prepojovací kábel, dĺžka 0.4m |

#### Špecifikácie:

| Číslo  | Verzia | Názov                 |
|--------|--------|-----------------------|
| 692RM1 | 150325 | Podmienky použitia    |
| 403RM1 | 170517 | Podmienky zabudovania |

#### Použitie:

MIREL VZ1 – Vlakový zabezpečovač

**Produkty s ukončenou výrobou:**

| Označenie     | Nominálne<br>napájacie napätie<br>[VDC] | Softvérové<br>vybavenie | Kapacita<br>archívu<br>[MB] | Nosič<br>ARMBBL | Hmotnosť<br>[kg] | Náhrada                       |
|---------------|---|-------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|
| ARMBB.0.2018  | 24                                      | 01                      | 8                           | nie             | 0,75             | ARMBB.1.201A <sup>1)</sup>    |
| ARMBB.0.4018  | 48                                      | 01                      | 8                           | nie             | 0,75             | ARMBB.1.401A <sup>1)</sup>    |
| ARMBB.0.2018N | 24                                      | 01                      | 8                           | ARMBBL.0.0      | 1,20             | ARMBBSET.1.201A <sup>1)</sup> |
| ARMBB.0.4018N | 48                                      | 01                      | 8                           | ARMBBL.0.0      | 1,20             | ARMBBSET.1.401A <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> náhrada s obmedzením